

# Doro PhoneEasy® 105wr Téléphone facile à utiliser avec répondeur

Téléphone sans fil DECT facile à utiliser possédant un afficheur très lisible et un répondeur au son très clair.

- Grand afficheur et caractères très lisibles
- √ Volume du combiné amplifié jusqu'à 30 dB
- √ Répondeur avec son amplifié



# Doro PhoneEasy® 105wr

Fonctions principales	
Prénumérotation	✓
Mains-libres	✓
Verrouillage des touches	✓
Chronomètre des conversations	✓
Nombre maxi de combinés par base	5
Menu déroulant	✓
Portée à l'intérieur (mètre)	50
Portée à l'extérieur (mètre)	300
Bip touche	✓
Indicateur de batterie faible	✓
Horloge	✓
Mémoires	
Touche bis	5
Mémoires directes	2
Mémoires indirectes	9
Nombre de positions du répertoire	20
Afficheur du combiné	
Afficheur rétro-éclairé	✓
Afficheur de la base	
14 segments	<b>✓</b>
Sons et signaux	
Sonneries monophoniques	5
Sonneries polyphoniques	5
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors coupure)	5
Coupure de la sonnerie	<b>✓</b>
Alarme	<b>✓</b>
Paramètres acoustiques	
Niveau maximum en réception (dB(A))	30
Compatible appareils auditifs	<b>✓</b>
Coupure du micro	<b>~</b>



## Doro PhoneEasy® 105wr

Touche	d'amplification	sonore

+10 dB

### Identification de l'appelant

Présentation du nom/numéro:1

10

#### Répondeur

Son

Commandé par la base	~
Commandé par le combiné	<b>~</b>
Interrogeable à distance	<b>~</b>
Fonction mémo	<b>~</b>
Fonction répondeur simple	<b>~</b>
Durée d'enregistrement (minute)	15
Horodatage (date/heure)	<b>~</b>

Réglage du nombre de sonneries avant activation du	
répondeur	

2,4,6,8, TS

#### Caractéristiques combiné

Autonomie en veille (heure)	100
En conversation (heures)	10
Avertisseur de hatterie faible	_

### Technologie

Eco functionality

doro 🍣